LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Ledvance Reglette LED Sensor 14W 1400lm - 830 Luce Calda -| 120cm - Sostitutiva 36W - Sensore Di Movimento

<u>Visualizza il prodotto</u>

Dati tecnici

| SKU | 249865 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| EAN | 4058075762152 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | LED BATTEN SENSOR 120CM 14W 830 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| Tecnologia | LED Integrato |
|-------------------------------|------------------------------|
| Sostituto (Watt) | 36 |
| Potenza Lampada | 14 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1400 |
| Efficienza (Lm/W) | 100 |

| Fattore Potenza | >0.50 |
|------------------|--------------|
| Lunghezza | 120cm |
| Tipo di Prodotto | Reglette LED |

Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio | Superficie |
|--------------------------------|----------------|
| Connessione Infisso | Plug-in 230V |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Temperatura di Lavoro | Da – 20 a + 40 |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Product Serie | Sensors |

Dimensioni

| Lunghezza (mm) | 1173 |
|----------------|------|
| Larghezza (mm) | 28 |
| Altezza (mm) | 36 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Sensore di movimento

Perché scegliere Lampadadiretta?







