## **LAMPADADIRETTA.IT**







Scheda tecnica Noxion Luce a Binario LED Spot Accento Bianca 35W 3100lm 36D - 930 Luce Calda | Miglior resa cromatica

Visualizza il prodotto

### Dati tecnici

| SKU                               | 241972   |
|-----------------------------------|--|
| EAN                               | 8719157031905  |
| Marca                             | Noxion   |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED 3-Phase Track Light Accento 35W 930 36° White |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000  |

### Informazioni tecniche

| LED Integrato                   |
|---------------------------------|
| 35                              |
| 220-240                         |
| Non dimmerabile                 |
| 930 Bianco Caldo                |
| 3000 Bianco Caldo               |
| 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Bianco                          |
| Colore unico                    |
| 3100                            |
| 88                              |
| Senza luce di emergenza         |
|                                 |

| Driver Incluso                     | Sì integrato          |
|------------------------------------|-----------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                    |
| Fattore Potenza                    | >0.90                 |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti a Binario LED |

## Dettagli sulla plafoniera

| Connessione Infisso            | Binario a 3 fasi |
|--------------------------------|------------------|
| Inclinabile                    | Sì               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20             |
| Alloggiamento                  | Alluminio        |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco           |
| Product Serie                  | Accento          |
|                                |                  |

#### Dimensioni

| Altezza (mm)  | 320 |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 110 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

# Perché scegliere Lampadadiretta?







