LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Philips Reglette LED CoreLine BN126C 49W 6000lm - 830 Luce Calda | 120cm - 1x Cablaggio Entra/Esci

 $\left[\left[\mathbf{a}^{\dagger} \left[\mathbf{c}^{\dagger} \right] \right] - \mathbf{c}^{\dagger} \left[\mathbf{c}^{\dagger} \left[\mathbf{c}^{\dagger} \right] \right] - \mathbf{c}^{\dagger} \left[\mathbf{c}^{\dagger} \left[\mathbf{c}^{\dagger} \right] \right] \right] + \mathbf{c}^{\dagger} \left[\mathbf{c}^{\dagger} \left[\mathbf{c}^{\dagger} \right] \right]$

<u>Visualizza il prodotto</u>

Dati tecnici

SKU	246026
EAN	8719514948815
Marca	Philips
Nome del fabbricante	BN126C LED60S/830 PSU L1200
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

Informazioni tecniche

LED Integrato
2x36
49
220-240
Non dimmerabile
Bianco
830 Bianco Caldo
3000 Bianco Caldo
80-89 - Buona resa cromatica
Colore unico
6000
122

Fattore Potenza	>0.90
Lampadina inclusa	Sì
Lunghezza	120cm
Tipo di Prodotto	Reglette LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Superficie
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 3 poli]
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK04 - 0.50 Joule
Temperatura di Lavoro	Da – 20 a + 40
Alloggiamento	Acciaio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Product Serie	BN126C

Dimensioni

Lunghezza (mm)	1135
Larghezza (mm)	65
Altezza (mm)	65

Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore Nessun sensore

🕝 Specialista dell'illuminazione 🏻 🗐 Piani di illuminazione personalizzati

Fino a 7 anni di garanzia
Sesi facili entro 14 giorni

